



CPUE[®]

COVER

POWER

USB

ETHERNET



Spring Coil Forced Cover

Sert Yaylı kapak

su geçirmez IP65 contalı



250V AC 16A isolated outlet

250V AC 16A izole priz

asılmaya gerilmeye dayanıklı



USB type-A shielded 3,0A

USB type-A topraklı 3,0A

yüksek akıma dayanıklı



RJ45 Shielded for Fieldbus

RJ45 Endüstriyel Topraklı

Profinet, EtherCAT, vb.. uygun



Türkiye

Gücünü ve
Potansiyelini Keşfet



www.portalendustriyel.com.tr



CPUE® is the external connection hub for harsh environments where Safe + Easy + Robust + Multi plug-in connection.

CPUE® endüstriyel dış yüzeyden güvenli erişim penceresidir. Muhafazalı soketleri + Kolay erişimi + Sağlamlığı ile Çoklu bağlantıları tek pencerede sunar!

- Gövde / Body** : Reinforced ABS plastics / Güçlendirilmiş ABS
- Kapak / Cover** : Dual forced stainless steel Spring Coils
Çift yay baskılı paslanmaz çelik
- Kilit / Lock** : Non-key lock holder
Anahtarsız sade mandal ile kilitlenir
- Isolation** : Front + Back Surface PU sealed gasket
Ön ve Arka yüzeyleri PU enjeksiyon contalıdır
- Mechanical Inst.** : 4pcs M3 screw + nut on the cutout sticker
4 adet M3 civata somun ile gövdeye sabitlenir
etiketi yüzeye yapıştırıp delme kesme yapılır
- Electrical info** : 250 V AC 16A outlet euro type should be connected with deep enclosed spring terminals
250V AC 16A priz yay derin klemensli olup faz, nötr ve toprak kabloları direk bağlanır
- USB** : Type-A with 3,0A capacity + shielded body
Please use shielded cable adequately to your device connected
Type-A 3,0A kapasiteli akım taşıyabilir gövde yüzeyleri topraklama bağlantısına sahiptir
- Ethernet** : Shielded RJ45 gigabit connector for Fieldbus connection please use shielded cable adequately to your device connected
Topraklı Gigabit hızında RJ45 soketi endüstriyel cihazların yüksek hızda haberleşmesine uygundur
Mükemmel bağlantı için Endüstriyel tip ekranlı kablo ve soket şeklinde kaliteli ürünleri kabloları tercih ediniz.

Montaj talimatı

kutu içerisinde bulunan kesim şablonunu pano yüzeyine yapıştırınız

işaretli yerlerden matkap ve kesici ile delikleri açınız.

